

DL1064

数码管时钟

功能特征:

- 工作电压: 9V, 温度检测: $-9\sim+50^{\circ}\text{C}$
- 四个独立按键 操作方便
- 三组闹铃时间, 闹铃时间为一分钟
- 邦定选择:12/24HR, $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- 22:00-7:00 数码管变暗, 省电环保

一、按键功能说明: 四个独立按键 SET UP DOWN EXIT

三、操作方法:

1、上电全显 2S,显示时钟,默认:2008.8.18,PM6:30, 三组闹铃时间默认:PM12:00, 年范围:2001-2049

2、按键说明

SET KEY

时间状态下,按下进入时间设定:

- 1>设定年,年闪烁
- 2>设定月,月闪烁
- 3>设定日,日闪烁
- 4>设定时,时闪烁
- 5>设定分,分闪烁
- 6>退回时间显示

闹铃设定状态下:

- 1>设定闹铃时
- 2>设定闹铃分
- 3>显示闹铃时间

UP KEY

- 1.时间设定状态,对所设定位进行加一,长按快速加一
- 2.闹铃显示下,开关当前闹铃,闹铃设定下,对所设位进入加一,长按快速加一
- 3.时间显示下,长按三秒切换 12/24hr

DN KEY

- 1.时间状态下,按 DN 进入闹铃显示
- 2.时间设定下,对当前设定位减一,长按快速减一
- 3.闹铃设定下,对当前设定位减一,长按快速减一
- 4.闹铃显示下,按 DN 调到下一组闹铃,共三组闹铃

