



DL9041 六 LED 触发功能

FEATURES 功能叙述

输入触发方式: One Shot (负电平)

内置 RC 震荡器

(1)DL9041-A 32 圈 (2)DL9041-B 8 圈 (3)DL9041-E 4 圈 (4)DL9041-G 16 圈可以长闪 (5)DL9041-H 16 圈
(6)DL9041-M 2 圈 (7)DL9041-L 1 圈

APPLICATION 产品应用

Arcade game system , Toys 2.6HZ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气规格 (@VDD=3V unless otherwise specified)

Characteristic	Sym	Min	Typ	Max	Unit	REMARKS
工作电压 Operating Voltage	Vdd	-	3.6	4.5	V	测试电压 3.6V
工作电流 Operating Current	Lop	-	0.4	0.5	mA	R=10K Ω
静态电流 Quiescent Current	Isb	-	1.0	5	uA	加入 INT 无输出前
推动电流 Driving Current	Iol	2	10	20	mA	Vds=1.2V
闪动频率 Flash Frequency	Ftet	-	2.2	-	kHz	±30%
工作温度 Operating Temperature	Temp	0	25	60	°C	

APPLICATION DIAGRAM 参考电路

