



东莞市琪芯电子有限公司

电话:13798528768,0769-81555915 传真:85338927
邮箱:info@jfd-ic.com, QQ:1873357672
网址:www.jfd-ic.com 微信号:dggxdz
Skype:junfuyu 阿里旺旺:qxmllcn
微信公众号:东莞市琪芯电子有限公司



微信公众号



扫码加微信

DL3327

四声报警

一、功能叙述

- 1、 静态电流极低;
- 2、 外接三级管, 可推动喇叭;
- 3、 改变外接电阻可调节 RC 震荡器震荡频率;
- 4、 可选择四种声音(3种报警/1种枪声);
- 5、 单音演奏, 上电自动复位;
- 6、 封装形式: SOP8

二、产品应用

报警器、防狼器、安防产品、玩具等

三、电气规格 (VDD=3V, TA=25 °C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

Characteristics	Sym.	Min.	Typ.	Max.	Unit.	REMARKS
工作电压 Operating Voltage	V _{DD}	2.4	3.0	3.6	V	
工作电流 Operating Current	I _{OP}	--	50	150	uA	No load
静态电流 Quiescent Current	I _{SB}	--	0.1	5	uA	
输出电流 Driving Current	I _{out}	3.0	--	--	mA	
振荡频率 Oscillator Frequency	F _{osc}	80	100	120	KHz	±20%
工作温度 OperatinTemperature	Temp	0	25	60	°C	



微信公众号



扫码加微信

五、封装尺寸规格及应用电路图

